Mosaic™

ecovariador universal 2 condutores

Variadores para lâmpadas economizadoras. Especial renovação

0 784 07

0 792 07

0 401 49

Tabela de cargas, **p. 580**
Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, **p. 604-605**

Emb.	Ref.	Ecovariadores 2 condutores, sem neutro
		Instalam-se no lugar, e em vez, de um interruptor Permitem comando e variação de todos os tipos de lâmpadas: - LEDs dimáveis: 3 a 75 W (e/ou máx. 10 lâmpadas) - Fluorescentes compactas dimáveis: 3 a 75 W (e/ou máx. de 10 lâmpadas) - Halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico: 3 a 400 VA - Halogéneo 230 V e incandescentes: 3 a 400 W - Tubos fluorescentes com balastro: 3 a 200 VA Permitem diferentes tipos de utilização: - modo variação simples - modo níveis pré-definidos (0%, 33%, 66% e 100%) - modo vigília com luz de presença (faz a extinção progressiva da iluminação, desde 33% até 0%, durante 1 hora) Com função "memória" do último nível de regulação Podem ser comandados a partir de outros pontos da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos (ligar/desligar + variação) Consumo em repouso: 0,1 W 2 módulos
1	ECO 0 784 07	○ Branco - 2 módulos
1	0 792 07	● Alumínio - 2 módulos
1	0 791 07L N	● Preto mate - 2 módulos
		Compensador ativo
1	0 401 49	Permite tornar compatíveis os comandos eletrónicos de iluminação 2 fios (sem neutro) com todos os tipos de cargas do mercado (LEDs, fluocompactas, halogéneo MBT com balastro eletrónico ou ferromagnético, ...) Consumos: - 0,2 W em repouso - 1,8 W em funcionamento

Mosaic™

outros variadores

0 784 02

0 784 04

Tabela de cargas, **p. 580**
Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, **p. 604-605**

Emb.	Ref.	Variadores 230 V
		Variadores de comando por teclas Equipados com um botão para ligar/desligar e outro botão independente "+/-" para variação Com função "memória" do último nível de regulação Podem ser comandados a partir de outro local da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos (ligar/desligar + variação)
		Variador básico, 2 condutores, sem neutro Permite comando e variação de lâmpadas: - Halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico de tipo indutivo: 40 a 600 VA - Halogéneo 230 V e incandescente: 40 a 600 W
1	ECO 0 784 05	○ Branco - 2 módulos
		Variador 3 condutores, com neutro - 1.000 W Permite comando e variação de lâmpadas: - Halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico: 100 a 1.000 VA - Halogéneo 230 V e incandescente: 100 a 1.000 W Liga e desliga a iluminação de forma progressiva Permite visualização gráfica do nível de regulação (através do seu gráfico com 5 LEDs) Instalar com suporte Batibox ref. 0 802 52, caixas de encastrar duplas Batibox ref. 0 800 52 / 0 801 22 / 0 801 42 e com quadros de encastrar Mosaic para 5 módulos vertical
1	ECO 0 784 02	○ Branco - 5 módulos
		Variador para balastros 0-10 V, com neutro Para comando e variação de tubos fluorescentes com balastro eletrónico 0-10 V: 600 VA
1	ECO 0 784 04	○ Branco - 2 módulos

Ref. 9 803 84 - Teclas de substituição (par) para utilização com os variadores ref. 0 784 04/ 05/ 07