URA34LED

blocos autónomos de interior a LED

6 611 60

6 611 60 + 6 612 92

6 612 99

6 621 60 + 6 612 92 + 6 612 94 + 6 618 00

Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA34LED em modo permanente
LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa
LEDs com tempo médio de vida superior a 10 anos
IP 42 - IK 07
Classe II ⧈
Fonte de alimentação: 230V∿ ±10% - 50 / 60 Hz
Fonte de alimentação comutável de baixo consumo
Baterias Ni-MH amigas do ambiente
Autonomia: 1 ou 3 horas
Tempo de recarga: 24 horas
Placa removível com conector de encaixe rápido para facilidade de instalação e manutenção
Ligadores automáticos de 2,5 mm², tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS
Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
Difusor transparente
Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
Instalação encastrada, saliente ou com placa vertical

URA34LED standard

Permanente / Não permanente
Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada.
Teste manual ao bloco utilizar ferramenta ref. 6 612 99

Emb.	Ref.	Lúmens	Autonomia	Bateria
1	6 611 60	250	1 h	Ni-MH
1	6 611 80	450	1 h	Ni-MH
1	6 611 90	200	3 h	Ni-MH

URA34LED autoteste / endereçável

Permanente / Não permanente
Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo)
Funciona em modo de autoteste ou centralizado
O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 062610) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar
Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada

Emb.	Ref.	Lúmens	Autonomia	Bateria
1	6 621 60	250	1 h	Ni-MH
1	6 621 80	450	1 h	Ni-MH
1	6 621 90	200	3 h	Ni-MH

Acessórios

Fixação simples, rápida, permite garantir a segurança da manutenção do bloco

Emb.	Ref.	
1	6 612 80	Conector para alimentação URA34LED
1	6 612 81	Acessório para ligação lateral no conector ref. 6 612 80
1	6 612 92	Caixa de encastrar para teto falso ou tabique pré fabricado. Em parede de tijolo utilizar esta ref. em conjunto com a ref. 6 612 93
1	6 612 93	Caixa de encastrar para parede de tijolo Utiliza-se como complemento a ref. 6 612 92
1	6 612 95	Caixa de encastrar para teto falso
1	6 612 94	Placa vertical de sinalização (para associar com os pictogramas)
1	6 612 99	Ferramenta de teste para blocos URA34LED e B66LED (permite fazer o teste a partir do chão e não é necessário desligar o disjuntor de iluminação)
1	0 626 10	Ferramenta de configuração e teste por infravermelho para blocos endereçáveis
1	0 626 93	Grelha de proteção IK 10, resistência ao choque de 20 Joules

Etiquetas de sinalização para placa vertical ref. 6 612 94

Emb.	Ref.		
5	6 618 00		127 x 254 mm
5	6 618 02		127 x 254 mm
5	6 618 03		127 x 254 mm
5	6 618 11	EXIT	127 x 254 mm
5	6 618 40	SAÍDA	127 x 254 mm
5	6 618 50	NO EXIT	127 x 254 mm
5	6 618 51		127 x 254 mm

Sistema de endereçamento e monitorização, LVS2 **p. 708**