Valena™ IN'MATIC mecanismos

detetores de movimentos, lanterna de emergência extraível, comandos de estores, interruptor de cartão

7 520 70 + 7 548 84 + 7 540 71

7 521 74 + 7 540 91

7 520 25 + 7 543 91

Mecanismos Valena In'Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 362-365)

Detetores de movimentos

Todos os detetores são compatíveis com quaisquer tipos de lâmpadas
Deteção por infravermelhos
Ângulo horizontal de deteção: 120º
Alcance máx. deteção: 8 metros
Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos
Ligadores de parafusos

Emb.	Ref.	
1	7 520 70	**Detetor sem neutro (2 condutores)** Cargas suportadas: - LEDs*: 3 W a 100 W - Fluorescentes compactas*: 3 W a 100 W - LEDs, LFCs, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico: 3 VA a 250 VA - Halogéneo e incandescente 230 V∿: 3 W a 250 W Permite a ligação em paralelo de até 3 detetores Temporização regulável de 10 seg. até 10 min. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1275 lux Consumo em repouso: 0,02 W
1	7 520 73	**Detetor com neutro (3 condutores)** Cargas suportadas: - LEDs*: 0 a 50 W - Fluorescentes compactas*: 0 a 50 W - LEDs, LFCs, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico: 0 a 200 VA - tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico: 0 a 150 VA - Halogéneo e incandescente 230 V∿: 0 a 400 W Utilizar apenas 1 detetor por circuito Não permite comandos adicionais (por ex.: associação com botões) Temporização regulável de 10 seg. até 10 min. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1275 lux Consumo em repouso: 0,55 W
		Detetor de movimentos sem neutro (2 condutores), com derrogação manual Permitem forçar manualmente o ligar/desligar/automático (botões frontais) Cargas máx. por tipo de lâmpada: - LEDs* 3 W a 100 W - Fluorescente compactas* 3 W a 100 W - LEDs, LFC, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico: 3 VA a 250 VA - Halogéneo e incandescente 230 V∿: 3 W a 250 W Permitem a ligação em paralelo até 3 detetores Podem ser comandados a partir de outro ponto da instalação através de botão simples não luminoso Temporização regulável: de 10 s até 10 min Fluxo luminosidade regulável: de 5 até 1275 lux Consumo em repouso: 0,02 W Fornecidos com espelho central
1	7 521 72	☐ Branco Valena Life
1	7 522 72	☐ Creme Valena Life
1	7 523 72	☐ Alumínio Valena Life

Indicador luminoso de obstáculos com detetor

Ligadores de parafusos
Especialmente indicados para zonas de penumbra (baixa luminosidade) ou com obstáculos (por ex.: corredores, patamares de escadas, ...)
Aquando da aproximação de uma pessoa, o dispositivo deteta os seus passos e ativa uma sinalização luminosa (LEDs) e acústica (besouro)
Ângulo horizontal de deteção: 120º
Alcance máx. deteção: 6 metros
É possível inibir o aviso sonoro (besouro)
Fornecidos com espelho central

Emb.	Ref.	
1	7 521 74	☐ Branco
1	7 522 74	☐ Creme
1	7 523 74	☐ Alumínio

Lanterna de emergência extraível

A lanterna (LEDs) acende-se automaticamente em caso de falha de energia
Equipada com um sistema do tipo "Push & Pull" para extrair a lanterna da sua base de carregamento: esta liga-se automaticamente quando retirada, podendo ser utilizada como uma lanterna (ON-OFF)
Autonomia: 2 horas
Fornecidas com espelho central

Emb.	Ref.	
1	7 520 69	☐ Branco
1	7 521 69	☐ Creme
1	7 522 69	☐ Alumínio

Comandos de estores

Ligadores automáticos

Emb.	Ref.	
1	7 520 29	**Interruptor de estores 10 AX - 250 V∿** Interruptor com encravamento mecânico Para comando direto de motor elétrico
1	7 520 20	**Botão de estores 6 A - 250 V∿** Para comando direto de motor elétrico
1	7 520 30	Ligação ao motor através de caixa de automatismos

Interruptor geral de cartão

Emb.	Ref.	
1	7 520 25	Ligadores de parafusos Alimentação: 230 V∿ - 50/60 Hz Funcionamento por inserção/remoção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máx. de 54 mm Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral de um circuito (ex.: quarto hotel, sala reunião, ...) Temporização: 30 seg. após retirar o cartão Pode ser também utilizado com o cartão/porta-chaves ref. 0 898 06 Cartões não fornecidos (consulte-nos)

* Se forem instalados vários detetores num mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta (consultar fichas técnicas dos produtos)