Postos externos New Sfera

módulos eletrónicos

351100

351300

352700


352100


352500

353000

352200

354000

Tabela de escolha dos frontais na **p. 462**

A completar com frontal de acabamento

Emb.	Ref.	Módulos principais
		Gestão até um máx. de 100 chamadas por botões, utilizando módulos de botões adicionais dispostos em dupla fila
1	351100	**Módulo áudio base** Para sistemas áudio O sistema deve ser configurado fisicamente
1	351300	**Módulo áudio / vídeo de grande-angular** Para sistemas de áudio e vídeo BUS de 2 fios Configurações de volume do altifalante e do microfone Gestão de até 98 chamadas adicionando módulos complementares para chamada Câmara grande angular: - horizontal: ângulo de 135° (vista 240 cm de largura) a 50 cm de distância - vertical: ângulo de 96° (vista 115 cm de altura) a 50 cm de distância

Emb.	Ref.	Módulos complementares para funções de abertura de porta
		Para sistemas de áudio e vídeo BUS de 2 fios Conexão ao módulo de áudio (ref. 351100) com multicabo fornecido, para mais de 2 módulos, utilizar cabo ref. 354000
1	352400	**Módulo vídeo "Dia & Noite" de grande-angular** Para sistemas vídeo a cores Inclui um sensor de 1/3'' com função "Dia & Noite" e extração automática do filtro IR. LED IR para iluminar o campo de filmagem. Com resistência de aquecimento para prevenção de névoa (anti-embaciamento). Ajuste de brilho automático Para ligação ao módulo áudio (ref. 351100) através do cabo múltiplo incluído

Emb.	Ref.	Módulo "teleloop" indutivo e síntese vocal de comandos
1	352700	Utilizado com o módulo fónico (ref. 351100) ou com os módulos áudio/vídeo (ref. 351200 / 351300) Permite ser utilizado por pessoas portadoras de próteses auditivas (equipadas com seletor "T") ou também por pessoas invisuais graças à síntese de mensagens vocais sobre o estado da ligação (por ex.: chamada em curso, chamada terminada, sem resposta, ocupado, porta aberta) Ligação ao módulo fónico através do cabo múltiplo incluído. O dispositivo pode ser configurado manualmente ou via PC utilizando software TiSferaDesign

Emb.	Ref.	Kits condomínio para iniciar uma instalação vertical de videoporteiros áudio/vídeo
1	N 360000	Kit composto com módulo áudio Sfera 351100, módulo de Sfera câmara N&D grande angular 352400, fonte de alimentação 346050 e atuador de relé 346210. O kit deve ser completado com acabamento New Sfera e Sfera Robur, módulos para funções Sfera e postos internos áudio vídeo a 2 fios
1	N 360001	Kit composto com módulo áudio vídeo Sfera (351200) e alimentator (346050). O kit deve ser completado com acabamento New Sfera e Sfera Robur, módulos para funções Sfera e postos internos áudio vídeo a 2 fios

Emb.	Ref.	Módulos complementares para funções de chamada
		A utilizar com o módulo áudio ref. 351100 ou com módulo áudio vídeo ref. 351300, conexão com multicabo fornecido, para mais de 2 módulos, utilizar o cabo ref. 354000
		Módulos de botões Utilizado com módulos áudio, ref. 351000/351100 e módulos de áudio / vídeo, ref. 351200/351300 Ligar utilizando um cabo (fornecido)
1	352000	Módulo de 4 botões / fila simples
1	352100	Módulo de 8 botões / dupla fila
1	352500	**Módulo com display gráfico** Utilizado com o módulo fónico ref. 351100 ou com os módulos áudio/vídeo ref. 351200 / 351300 ligação através do cabo múltiplo incluído Permite 2 modos de funcionamento: chamada a partir da agenda ou chamada digital Memória até 4 000 nomes de residentes Associado ao módulo teclado ref. 353000, permite também efetuar: O dispositivo pode ser configurado manualmente ou via PC utilizando software TiSferaDesign

Emb.	Ref.	Módulos complementares para funções de abertura de porta
1	353000	**Módulo code-lock** Para abertura da porta, ou para chamada digital ao apartamento (utilizado em combinação com o módulo display ref. 352500) Inclui um relé (contactos NF-NA) e bornes (CP-P1-P2) para ligação de um botão local para abertura de porta O código numérico pode ser programado para abertura da porta utilizando o mesmo teclado ou com PC, descarregando o arquivo de programação no módulo
1	353200	**Módulo leitor de cartões RFID** Para abertura de trinco mediante aproximação do cartão (chave eletrónica) Gestão até um máx. de 20 000 cartões Inclui um relé (contactos NF - NA) e bornes (CP-P1-P2) para ligação de um botão local para abertura de porta A chave eletrónica para abertura de porta (cartão) pode ser programada com o mesmo módulo ou com PC descarregando o arquivo de programação no módulo

Emb.	Ref.	Módulo porta-etiquetas
1	352200	Utilizado para exibir a identificação do morador, do número da casa ou outras informações (por ex.: legenda para chamadas por painéis de botões digitais, horários de abertura/fecho, etc.) Ligação através de cabo múltiplo incluído Retro-iluminação noturna é controlada pelo módulo fónico ou módulo áudio/vídeo que lhe estiver ligado

Emb.	Ref.	Cabo
1	354000	Cabo para ligação de vários módulos de botão Comprimento 620 mm

Configurador de videoporteiro em
http://videoporteiros.legrand.pt/