Interruptores horários programáveis

digitais

4 126 81

4 126 31

4 126 30


0 047 70

De acordo com as normas EN/IEC 60730-1 e 2-7
Programáveis. Um passo de programa corresponde a um horário de abertura e de fecho do circuito por dia, podendo repetir-se vários dias da semana.
Salvaguarda permanente do programa
Comutador manual de marcha/paragem forçadas
Mudança automática da hora verão/inverno
Alimentação: 230 V∿ - 50/60 Hz

Emb.	Ref.	Semanal
1	0 037 10	Programação com economia de tempo pela seleção de blocos diários ajustáveis individualmente ou seleção dos blocos predefinidos (segunda a sexta e segunda a domingo) Permanentemente ligado ou desligado Reserva de marcha 3 anos Precisão +/- 1 seg./Dia Alimentação: 230V∿ - 50/60 Hz 1 saída 16 A Número de módulos: 1
		Standard - Programa semanal
1	4 126 81	**Capacidade 28 passos de programa** Precisão do relógio: 1s/dia Programação mínima 1s Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 100V/230 V∿ - 50/60Hz Número de módulos: 1 1 saída/1 inversor 16 A - 250 V∿ μ cos φ = 1
		Multifunções - Programa semanal
1	4 126 31	**Capacidade 56 passos de programa** Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência ref. 4 128 72 Programa diário ou semanal Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias Função cíclica e conta-horas de funcionamento Tempo mínimo de comutação: 1 s Precisão do relógio: ± 0,1 s/dia Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 V∿ - 50/60 Hz Número de módulos: 2 1 saída/1 inversor 16 A - 250 V∿ μ cos φ = 1
1	4 126 41	Capacidade 56 passos de programa 2 saídas/2 inversores 16 A - 250 V∿ μ cos φ = 1 Capacidade 28 passos de programa por saída
		Multifunções - programa anual - astronómicos
1	4 126 29	**Capacidade 3 x 28 passos de programa/saída** Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência Capacidade 3 x 28 passos de programa por saída - 28 programas semanais ou astronómicos - 28 programas anuais - 28 programas excecionais Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias Função cíclica e conta-horas de funcionamento Função astronómica Tempo mínimo de comutação: 1 s Precisão do relógio: ± 0,1 s/dia Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 V∿ - 50/60 Hz Número de módulos: 2 1 saída/1 inversor 16 A - 250 V∿ μ cos φ = 1
1	4 126 30	Capacidade 1 x 3 x 28 passos de programa 2 saídas/2 inversores 16 A - 250 V∿ μ cos φ = 1

Emb.	Ref.	Astronómicos
1 1	4 126 54 4 126 57	Para comando de circuitos de iluminação com a comutação calculada em função da data, hora e coordenadas geográficas do local As saídas são ativadas ao pôr do sol e desativadas ao nascer do sol Possibilidade de derrogação de ± 120 min Possibilidade de desativação das saídas entre o pôr e o nascer do sol, por interruptor horário Precisão do relógio: ± 0,1 s/dia Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 V∿ - 50/60 Hz Número de módulos: 2 1 saída/1 inversor 16 A - 250 V∿ μ cos φ = 1 2 saída/2 inversores 16 A - 250 V∿ μ cos φ = 1
		Acessórios
1	4 128 72	**Chave de transferência de programas** Permite registar e restituir uma programação efetuada: - diretamente efetuada num interruptor horário multifunções - em PC com o software ref. 4 128 73 Para refs. 4 126 29/30/31/41 e 4 126 26
1	4 128 73	**Software de programação** Permite criar, registar e transferir programas para os interruptores horários multifunções Kit composto por: - aplicação em CDROM - carregador de dados com cabo USB - 1 chave de transferência ref. 4 128 72