Sistema Plexo™ componível IP 55

mecanismos para comando de iluminação (cont.)

0695 42

0 695 43

0 695 00

0 695 20

Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou espelho central
Com ligadores automáticos (ligação rápida)
Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis (p. 510)
Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar (p. 510)
Em encastrar, permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 511)

Botões 10 A - 230 V∿

Emb.	Ref.	
		IP 55 - IK 07
		Botão simples (NA)
5	0 696 30	○ Branco
10	0 695 40	● Cinzento
5	0 707 30	○ Branco Antimicrobial
		Botão simples (NA+NF)
5	0 696 31	○ Branco
10	0 695 41	● Cinzento
		Botão simples luminoso (NA)
		Fornecidos com lâmpada verde 1 mA - 230 V∿ ref. 0 694 96
5	0 696 32	○ Branco
10	0 695 42	● Cinzento
5	0 707 32	○ Branco Antimicrobial
		Botão simples luminoso (NA) com porta-etiqueta
		Fornecidos com lâmpada verde 15 mA - 12 V ref. 0 694 99
		Funcionam igualmente com lâmpada 230 V (p. 511)
5	0 696 33	○ Branco
5	0 695 43	● Cinzento
5	0 707 33	○ Branco Antimicrobial
		Botão simples luminoso (NA+NF) com porta-etiqueta
		Fornecidos com lâmpada verde 15 mA - 12 V ref. 0 694 99
		Funcionam igualmente com lâmpada 230 V (p. 511)
5	0 696 34	○ Branco
5	0 695 44	● Cinzento
		Botão duplo (2 NA + 2 NF)
5	0 696 35	○ Branco
5	0 695 45	● Cinzento
		Botão duplo luminoso (2 NA + 2 NF)
		Fornecidos com lâmpadas verdes 0,5 mA - 230 V∿ ref. 0 694 97
5	0 696 36	○ Branco
5	0 695 46	● Cinzento

Detetores de movimento 230 V∿ - 50/60 Hz

IK 10 - IP 55
Deteção por infravermelhos (tecnologia PIR)
Alcance máx. deteção: 8 metros
Ângulo horizontal de deteção: 120º
Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1 275 lux
Temporização regulável de 10 seg. até 10 minutos
Recomenda-se instalação em caixas com prof. mínima de 50 mm

ECO

1 — 0 695 20

Ligação sem neutro (2 condutores)
Instala-se em substituição de um interruptor tradicional, sem ligações suplementares
Ligação sem neutro (2 condutores)
Cargas suportadas (mín. - máx.):
• LEDs: 3 a 100 W
• lâmpadas fluo compactas: 3 a 100 W
• LEDs, LFCs, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro eletrónico ou ferromagnético: 3 a 250 VA
• incandescentes e halogéneo 230 V∿ : 3 a 250 W
Possibilidade de associar até 3 detetores em paralelo para comando da mesma carga
Para as lâmpadas LEDs e LFCs, em caso de instalação de vários detetores num mesmo circuito, a carga mínima aumenta (ver notícia técnica)
Consumo em repouso: 0,02 W
◐ Cinzento/Branco

ECO

1 — 0 695 22

Ligação com neutro (3 condutores)
Necessita condutor de neutro
Cargas suportadas (mín. - máx.):
• LEDs: 0 a 250 W
• lâmpadas fluo compactas: 0 a 250 W
• LEDs, LFCs com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 500 VA
• halogéneo com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 500 VA
• tubos fluorescentes com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 5 x (2 x 26 W)
• incandescentes e halogéneo 230 V∿ : 0 a 1 000 W
Consumo em repouso: 0,035 W
◐ Cinzento/Branco

Compensador ativo

ECO

1 — 0 401 49

Permite tornar os comandos eletrónicos 2 fios (sem neutro) compatíveis com todos os tipos de cargas do mercado (LEDs, fluo compactas, halogéneo MBT, halogéneo 230V∿ , fluorescentes, incandescentes)
Consumo em repouso: 0,4 W